

TYXAL+ SEF2
Funk-Kombisignalgeber

1020406



- leistungsstarke Funk-Außensirene mit Blitz
- Erfassung der Außentemperatur
- Batteriepack im Lieferumfang
- optionale Scharfschalt-Quittierung
- optionale Voralarmfunktion

TECHNISCHES DATENBLATT

Spannungsversorgung	Lithium-Batteriepack, im Lieferumfang enthalten
Farbe	Gehäuse: weiß, Blitz: rot
Gehäuse	ABS-PC
Lautstärke	105 dB
Funk-Protokoll	X3D
Signalisierung	4 unterschiedliche Töne für Einbruchmeldealarm, Rauchmeldung, Voralarm, Notruf
Gewicht	2,1 kg
Schutzklasse	IP 44-IK07
Besonderheiten	Optionale Quittierung für Scharf-/Unscharfschalten des Alarmsystems (optisch, akustisch oder beide)
Abmessungen B x H x T	220 x 250 x 78 mm
Frequenz	2-Frequenz-Funktechnik mit 868,30 MHz und 868,95 MHz
Funkreichweite	bis 300 m im Freifeld
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Sabotageschutz	Öffnen, Abriss

Der sabotagegeschützte Kombisignalgeber SEF zeichnet sich durch eine hohe Übertragungssicherheit (Dualband) zur Funk-Alarmzentrale aus. Der Signalgeber arbeitet bidirektional, d.h., er meldet Sabotagen und Störungen sowie den Batteriezustand und die Außentemperatur an die Zentrale.

Eine Verkabelung des Kombisignalgebers mit der Zentrale ist nicht notwendig.