

# APS-412

Schaltnetzteil

2030300



- kompaktes 4A / 12V DC Schaltnetzteil
- für Hutschienenmontage
- Anschluss für Blei-Gel-Akku
- akustische und LED-Statusanzeige
- 230V AC Primärspannung (kein Trafo erforderlich)



## TECHNISCHES DATENBLATT

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Brand                       | SATEL                                             |
| Spannungsversorgung         | 230 V AC                                          |
| Betriebstemperatur          | -10 °C bis +55 °C                                 |
| Abmessungen                 | 122 x 59 x 77 mm (B x H x T)                      |
| Gewicht                     | 306 g                                             |
| Geeignet für                | INT-PP, INT-E, INT-ADR, INT-O, und vieles mehr    |
| Montage                     | DIN-Schiene 35 mm oder schraubbar                 |
| Ausgangsspannung            | 12 V DC                                           |
| Signalisierung              | akustisch, LED, 3x OC-Ausgänge (bis 50 mA)        |
| Besonderheiten              | Tiefentladeschutz, Kurzschluß- und Überlastschutz |
| Leistung Netzteil           | 4 A                                               |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II                                                |

Das kompakte APS-412 Schaltnetzteil ist ein 4A / 12VDC-Netzteil mit zusätzlichen, speziellen Anschlüssen für einfachste Steckverbindung für SATEL-Geräte. Das APS-412 kann wahlweise in abgesetzten Gehäusen wie AWO004 (OMI-1), AWO269PU (OMI-5) oder auf einer DIN-Schiene im Zählerschrank installiert werden.

Ein zusätzlicher Trafo ist durch den 230V-Anschluss nicht nötig. Die integrierten LED-Anzeigen sowie Störungsausgänge ermöglichen schnelle Diagnostik. Fertige Anschlusskabel für den optionalen Notstromakku sowie alle gängigen SATEL-Erweiterungsmodule erleichtern die Installation.