

INT-KWRL2 SCHWARZ

Funk-Bedienteil mit Proximity-Leser

2020197



- bidirektionales Funkbedienteil
- Grade-2 zertifiziert
- AES-Verschlüsselung (nur ABAX2)
- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- integrierter Proximity-Leser
- LEDs zur Anzeige des Systemzustands
- Auslösung von Überfall-, Brand- und Notrufalarmen

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Farbe	schwarz
Spannungsversorgung	2 x CR123A 3V Batterie, 5 V DC Netzteil
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	346 g
Abmessungen B x H x T	145 x 143 x 25 mm
Zertifikate	EN-50131 Grade-2
Geeignet für	alle INTEGRA Zentralen
Stromaufnahme	50 mA max.
Anzeige	LCD 2×16 alphanumerische Zeichen
Ruhestromaufnahme	0,005 mA
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Funk-Protokoll	ABAX2, ABAX

Das Bedienteil INT-KWRL2 ermöglicht die drahtlose Bedienung und Parametrierung der INTEGRA und INTEGRA PLUS Zentralen. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen in Klartextanzeige. Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche, des Systems und Alarme an. Im ABAX2-System werden alle Übertragungen im AES-Standard verschlüsselt und eine deutlich robustere Funkübertragung wird durch die 4-Kanal-Kommunikation gewährleistet. Der integrierte Zutrittskartenleser ermöglicht außerdem die Systembedienung ohne das Kennwort eingeben zu müssen.

Für eine komfortable Nutzung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sorgt die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur der Bedienteile. Gewählte System-Ereignisse können auch akustisch signalisiert werden. Bei Ausfall der Kommunikation mit dem Controller erfolgt ebenfalls eine Signalisierung. **Das Bedienteil INT-KWRL2 verfügt zusätzlich über einen integrierten Proximity-Leser.**

Hinweis: Zum Betrieb wird der Funktransceiver ACU-220, ACU-280, ACU-120 oder ACU-270 benötigt. Durch die relativ kurze Batterielebensdauer bei den Funkbedienteilen empfehlen wir die Verwendung einer permanenten Spannungsversorgung wie das APS-055.