

INT-KWRL2 WEISS Funk-Bedienteil mit Leser





- bidirektionales Funkbedienteil
- Grade-2 zertifiziert
- AES-Verschlüsselung (nur ABAX2)
- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- integrierter Proximity-Leser
- LEDs zur Anzeige des Systemzustands
- Auslösung von Überfall-, Brand- und Notrufalarmen

Brand SATEL Farbe weiß

Spannungsversorgung 2 x CR123A 3V Batterie, 5 V DC Netzteil

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 346 g

Abmessungen B x H x T 145 x 143 x 25 mm alle INTEGRA Zentralen Geeignet für

Stromaufnahme 50 mA max.

Anzeige LCD 2×16 alphanumerische Zeichen

Ruhestromaufnahme 0,005 mA Funk-Protokoll ABAX2, ABAX

Funk-Frequenz 4-Band 868,0 bis 868,6 MHz

Zertifikate EN-50131 Grade-2

Mit den modernen INT-KWRL2-Bedienteilen können alle Zentralen der INTEGRA-Reihe über den Funkweg bedient und gesteuert werden. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen in Klartextanzeige. Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche, des Systems und Alarme an. Im ABAX2-System werden alle Übertragungen im AES-Standard verschlüsselt und eine deutlich robustere Funkübertragung durch 4-Kanal-Kommunikation gewährleistet.

Für eine komfortable Nutzung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sorgt die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur der Bedienteile. Gewählte System-Ereignisse können auch akustisch signalisiert werden. Bei Ausfall der Kommunikation mit dem Controller erfolgt ebenfalls eine Signalisierung. Die Bedienteile der KWRL2-Reihe verfügen zusätzlich über einen integrierten Proximity-Leser.

Hinweis: zum Betrieb müssen der Funktransceiver ACU-220, ACU-280, ACU-120 oder ACU-270 verwendet werden.

Durch die relativ kurze Batterielebensdauer bei den Funkbedienteilen empfehlen wir die Verwendung einer permanenten Spannungsversorgung wie das IRM-05-3.3