

TECHNISCHES DATENBLATT



- Handsender für PERFECTA-Funksysteme
- 6 frei wählbare Funktionen
- verschlüsselte Kommunikation
- angenehmes, ergonomisches Design

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	CR 2032 3V Standardknopfzelle
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	30 g
Reichweite	bis 400 Meter
Geeignet für	PERFECTA-16 WRL, PERFECTA-32 WRL
Frequenz	433,05 bis 434,79 MHz
Abmessungen B x H x T	38 x 78 x 16 mm
Umgebungsfeuchtigkeit	93 ±3%

Der Handsender MPT-350 steuert die PERFECTA 16-WRL und PERFECTA 32-WRL. Er arbeitet unidirektional mit 433 MHz und hat eine Reichweite von bis zu 400 Metern im freien Gelände. Den 5 graphisch hinterlegte Tasten können bis zu 6 frei wählbaren Steuerfunktionen zugeordnet werden, wie beispielsweise Scharf-/Unscharfschalten von Bereichen, Garagentoröffnung, Panikalarmierung und vieles mehr. Die Tasten sind etwas vertieft um versehentliche Auslösung zu vermeiden.

Der MPT-350 kann ebenso mit der VERSA-MCU sowie mit der Erweiterung INT-RX-S mit VERSA und INTEGRA-Systemen eingesetzt werden.