2330316





• Handsender für PERFECTA-Funksysteme

• 6 frei wählbare Funktionen

verschlüsselte Kommunikation

• angenehmes, ergonomisches Design

Brand SATEL

Spannungsversorgung CR 2032 3V Standardknopfzelle

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 30 g

Reichweite bis 400 Meter

Geeignet für PERFECTA-16 WRL, PERFECTA-32 WRL

Frequenz 433,05 bis 434,79 MHz

Abmessungen B x H x T 38 x 78 x 16 mm

Umgebungsfeuchtigkeit 93 ±3%

Der Handsender MPT-350 steuert die PERFECTA 16-WRL und PERFECTA 32-WRL. Er arbeitet unidirektional mit 433 MHz und hat eine Reichweite von bis zu 400 Metern im freien Gelände. Den 5 graphisch hinterlegte Tasten können bis zu 6 frei wählbaren Steuerfunktionen zugeordnet werden, wie beispielsweise Scharf-/Unscharfschalten von Bereichen, Garagentoröffnung, Panikalarmierung und vieles mehr. Die Tasten sind etwas vertieft um versehentliche Auslösung zu vermeiden.

Der MPT-350 kann ebenso mit der VERSA-MCU sowie mit der Erweiterung INT-RX-S mit VERSA und INTEGRA-Systemen eingesetzt werden.