

PERFECTA-32 LTE SET

Gefahrenmeldezentrale





- Dual-GSM, GPRS, SMS, Sprache integriert
- Fernwartung, Fernabfrage und fernsteuerbar
- kompaktes System mit Dual-GSM / GPRS
- 2 Bereiche mit je 3 Scharfschaltmodi
- 8 verdrahtete Linien auf der Hauptplatine
- max. 32 Linien und 12 Ausgänge möglich

Brand SATEL Spannungsversorgung 18 V AC

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Abmessungen 160 x 68 mm (Platine)
Gewicht 105 g (Platine)
Ereignisspeicher 3584 Meldungen

Scharfschaltbereiche 2 Bereiche mit je 3 Scharfschaltmodi

Ruhestromaufnahme 170 mA

Meldelinien 8 auf der Hauptplatine (erweiterbar auf 32)

Besonderheiten 2x Nano-SIM-Slots

Akkukapazität 7 Ah (nicht im Lieferumfang)

Umgebungsfeuchtigkeit 93 ±3% Stromaufnahme max 570 mA

Geeignet für Wohnung, Büro, kleine Gewerbebetriebe

Bedienteile bis 4 Bedienteile

Timer bis zu 8

Entspricht den Normen EN-50131 Grade 2

Ausgänge 4 (2x 12V, 2x OC 25mA) erweiterbar auf 12 Sprachmeldungen bis 16 Meldungen an bis zu 8 Telefonnummern

Protokolle Contact ID, SIA, SATEL, SIA-IP DC-09

Das PERFECTA-32 LTE SET ist ein einfach zu bedienendes und zu installierendes Sicherheitssystem für gehobene Ansprüche. Alle modernen Kommunikationswege wie App, Sprachanruf, SMS-Benachrichtigung, Fernwartung und Aufschaltung werden über zwei unabhängige GSM-Wählgeräte realisiert und lassen keine Wünsche offen. Selbst Audioverifikation ist sehr einfach möglich. Ein modernes Sprachwählgerät ist bereits integriert. Einfache Installation und Bedienung spiegeln sich sowohl in der Einrichtungssoftware Perfecta-Soft, als auch in der kostenlosen App und dem durchdachten Hardwaredesign wieder.

Das PERFECTA-32LTE SET besteht aus der Zentralenplatine, der Antenne ANT-LTE, einem Transformater 40VA und dem Gehäuse OPU-4P.

Die PERFECTA-Sets entsprechen den Normen EN 50131-1 Grade 2, EN50131-3 Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-4 und EN 50130-5 Klasse II.