

## **PERFECTA-IP 32 WRL SET**

Gefahrenmeldezentrale





• Datenübertragung via Ethernet

- Fernwartung, Fernabfrage und fernsteuerbar
- 433 MHz Funk-Transceiver integriert
- 2 Bereiche mit je 3 Scharfschaltmodi
- 8 verdrahtete Linien auf der Hauptplatine
- max. 32 Linien und 16 Ausgänge möglich

Brand SATEL Spannungsversorgung 18 V AC

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Abmessungen 160 x 68 mm (Platine)
Gewicht 105 g (Platine)
Ereignisspeicher 3584 Meldungen

Frequenz 433 MHz (unidirektional, bidirektional)
Scharfschaltbereiche 2 Bereiche mit je 3 Scharfschaltmodi

Ruhestromaufnahme 80 μA

Meldelinien 8 auf der Hauptplatine (max. 32, verdr./Funk wählbar)

Umgebungsfeuchtigkeit 93 ±3% Stromaufnahme max 220 mA

Geeignet für Wohnung, Büro, kleine Gewerbebetriebe Bedienteile bis 4 Bedienteile (Funk oder Draht)

Funk-Protokoll Micra
Timer bis zu 8

Entspricht den Normen EN-50131 Grade 2

Ausgänge 4 (2x 12V, 2x OC 25mA) erweiterbar auf 16

Akkukapazität 7 Ah (nicht im Lieferumfang)

Protokolle SATEL, SIA-IP DC-09

Das PERFECTA-IP 32 WRL SET ist ein einfach zu bedienendes und zu installierendes Hybrid-Sicherheitssystem für gehobene Ansprüche mit Funk- und Drahtkomponenten. Alle modernen Kommunikationswege wie App, Fernwartung und Aufschaltung werden über Ethernet realisiert und lassen keine Wünsche offen. Einfache Installation und Bedienung spiegeln sich sowohl in der Einrichtungssoftware Perfecta-Soft, als auch in der kostenlosen App und dem durchdachten Hardwaredesign wieder.

Das PERFECTA-IP 32 WRL SET besteht aus der Zentralenplatine, einem Transformater 40VA und dem Gehäuse OPU-4P.

Die PERFECTA-Sets entsprechen den Normen EN 50131-1 Grade 2, EN50131-3 Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-4 und EN 50130-5 Klasse II.