

RK-1K

1-Kanal-Funksteuerung 433 MHz

2330205



- universell einsetzbar
- 1 programmierbarer Kanal
- Bedienung von bis zu 1.024 Handsendern
- Sabotagekontakt gegen Öffnung des Gehäuses
- für 12 VDC oder 24 VAC
- Störungsausgang zur Signalisierung von leerer Batterie im Handsender

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	140 g
Max. Schaltstrom	2 A
Abmessungen B x H x T	72x118x24 mm
Stromaufnahme	max. 36 mA
Frequenz	433 MHz
Kompatibel zu	T-1, T-2, T-4, P-2, P-4, MPT-300, MPT-350
Reichweite	bis 350 m (Freifeld)

Die Funksteuerung RK-1K (433 MHz) ermöglicht die Fernsteuerung von Elektroanlagen und -geräten mit Hilfe von Funkhandsendern. Die Funksteuerung schaltet Relaiskontakte und kann daher universell in Alarmsystemen oder beispielsweise zum Bedienen von Garagentoren, Rollläden, Schranken u.v.m. eingesetzt werden. Der Ausgang kann impuls gesteuert werden (Eingang-folgen-Modus), monostabil sowie bistabil. Somit sind die RK Funksteuerungen äusserst vielseitig in den Möglichkeiten.

Zwei Ausgänge vom Typ OC dienen der Signalisierung bei schwacher Batterie des Handsenders und bei Scharfschaltung / Unscharfschaltung / Alarmlöschung im Alarmsystem. Zwei Eingänge sind für die Zustandsüberwachung des Alarmsystems (Information über Scharfzustand und Alarm) vorhanden. Die Signalisierung erfolgt mittels einer LED.

Die Funksteuerung RK-1K verwaltet bis zu 1.024 Handsender. Die Parametrierung erfolgt über einen PC (RS-232 Schnittstelle) mit dem Programm RK Soft. Folgende Handsender (433 MHz) von SATEL werden unterstützt: T-1, T-2, T-4, P-2, P-4, MPT-300 und MPT-350.

Zwei Handsender **T-1** sind im Lieferumfang enthalten.