RX2-1K

1-Kanal-Funksteuerung 868 MHz

2330210

TECHNISCHES DATENBLATT



- universell einsetzbar
- 1 programmierbarer Kanal
- Bedienung von bis zu 1.024 Handsendern
- Sabotagekontakt gegen Öffnung des Gehäuses
- für 12 V DC oder 24 V AC
- Störungsausgang zur Signalisierung von leerer Batterie im Handsender

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	79 g
Max. Schaltstrom	1 A
Abmessungen B x H x T	72x118x24 mm
Stromaufnahme	max. 36 mA
Frequenz	868 MHz
Kompatibel zu	RX2-P
Reichweite	bis 650 m
Gewicht	0,079 kg
Größe	11,8 × 7,2 × 2,4 cm

Die Funksteuerung RX2-1K (868 MHz) ermöglicht die Fernsteuerung von Elektroanlagen und -geräten mit Hilfe von Funkhandsendern. Die Funksteuerung schaltet einen Relaiskontakt/ Kanal und kann daher universell in Alarmsystemen oder beispielsweise zum Bedienen von Garagentoren, Rollläden, Schranken u.v.m. eingesetzt werden.
Der Ausgang kann impulsgesteuert werden (Eingang-folgen-Modus), monostabil sowie bistabil. Somit sind die RX2 Funksteuerungen äusserst vielseitig in den Möglichkeiten.

Zwei Ausgänge vom Typ OC dienen der Signalisierung bei schwacher Batterie des Handsenders und bei Scharfschaltung/ Unscharfschaltung/ Alarmlöschung im Alarmsysten.
Zwei Eingänge sind für die Zustandsüberwachung des Alarmsystems (Information über Scharfzustand und Alarm) vorhanden. Die Signalisierung erfolgt mittels einer LED.
Die Funksteuerung RX2-1K verwaltet bis zu 1024 Handsender. Die Parametrierung erfolgt über einen PC (RS-232 Schnittstelle) mit dem Programm RK-Soft.
Im Lieferumfang sind zwei Handsender RX2-P enthalten.