RX2-4K

4-Kanal-Funksteuerung 868 MHz

2330212

TECHNISCHES DATENBLATT



- universell einsetzbar
- 4 programmierbare Kanäle
- Bedienung von bis zu 1.024 Handsendern
- Sabotagekontakt gegen Öffnung des Gehäuses
- für 12 V DC oder 24 V AC
- Störungsausgang zur Signalisierung von leerer Batterie im Handsender

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	91 g
Max. Schaltstrom	1 A
Abmessungen B x H x T	72x118x24 mm
Stromaufnahme	max. 66 mA
Frequenz	868 MHz
Kompatibel zu	RX2-P
Reichweite	bis 650 m
Gewicht	0,091 kg
Größe	11,8 × 7,2 × 2,4 cm

Die Funksteuerung RX2-4K (868 MHz) ermöglicht die Fernsteuerung von Elektroanlagen und -geräten mit Hilfe von Funkhandsendern. Die Funksteuerung schaltet bis zu vier Relaiskontakte/ Kanäle und kann daher universell in Alarmsystemen oder beispielsweise zum Bedienen von Garagentoren, Rollläden, Schranken u.v.m. eingesetzt werden.
Der Ausgang kann impulsgesteuert werden (Eingang-folgen-Modus), monostabil sowie bistabil. Somit sind die RX2 Funksteuerungen äusserst vielseitig in den Möglichkeiten.
Zwei Ausgänge vom Typ OC dienen der Signalisierung bei schwacher Batterie des Handsenders und bei Scharfschaltung/ Unscharfschaltung/ Alarmlöschung im Alarmsysten.
Zwei Eingänge sind für die Zustandsüberwachung des Alarmsystems (Information über Scharfzustand und Alarm) vorhanden. Die Signalisierung erfolgt mittels einer LED.
Die Funksteuerung RX2-4K verwaltet bis zu 1024 Handsender. Die Parametrierung erfolgt über einen PC (RS-232 Schnittstelle) mit dem Programm RK-Soft.
Im Lieferumfang sind zwei Handsender RX2-P enthalten.