

PK-01

Standalone Kartenleser mit Tastatur

2190030



- für Installation im Außen- und Innenbereich
- Klingeltaster und Türöffner-Relais
- Sabotageschutz gegen Öffnen und Wandabriß
- eingebauter Proximity-Leser
- LEDs zur Zustandsanzeige
- Zutrittskontrollfunktionen möglich
- hintergrundbeleuchtet zur einfachen Bedienung bei Dunkelheit

TECHNISCHES DATENBLATT



Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Max. Spannung	24 V Schaltspannung des Relais
Max. Schaltstrom	2 A
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Stromaufnahme	80 mA
Ausgänge	Schliesserrelais (Betriebszeit 1-255 sek) + 2x OC-Ausgang
Gewicht	0.35
Abmessungen B x H x T	47 x 158 x 24 mm
Benutzer	bis zu 50 (Chip und / oder 4-12 stelliger Code)
Anzahl der Anschlüsse	3 (Türklingel, Türöffner-Taster, Magnetkontakt zur Zustandsüberwachung)
Geeignet für	universell und standalone einsetzbar

Die Multifunktions-tastatur PK-01 dient der Zutrittskontrolle von kleinen Objekten, die keine aufwändige Installation oder Zeiterfassung benötigen. Durch die Kombination von Proximity-Leser und Codetastatur ist das PK-01 sehr vielseitig einsetzbar. Schließen Sie lediglich die 12V Spannungsversorgung und den elektrischen Türöffner an. **Das PK-01 kann bis zu 50 verschiedene Benutzer verwalten.** Über den Relaiskontakt kann das PK-01 ebenso zur Scharfschaltung verwendet werden. Es kann mit jeder kontaktgesteuerten Zentrale eingesetzt werden. Desweiteren kann über den Klingeltaster des PK-01 ein externer Türgong angesteuert werden sowie über eine Türöffner-Taster die Tür ohne Codeeingabe freigegeben werden. Das PK-01 verfügt über einen Sabotageschutz gegen Öffnen des Gehäuses und gegen Wandabriß.