

CZ-EMM4

Außen-Kartenleser mit Klingeltaster

2190115



- für Installation im Außen- und Innenbereich
- Klingeltaster
- Zutrittskontrollfunktionen möglich
- für INTEGRA- und ACCO-Systeme
- Eingang zur Kontrolle des Türzustands
- Sabotagekontakt



| | |
|-----------------------|---|
| Besonderheiten | Auswerteeinheit INT-R (bei INTEGRA) wird benötigt |
| Geeignet für | INTEGRA und ACCO Systeme |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen B x H x T | 47 x 158 x 24 mm |
| Spannungsversorgung | 12V DC (± 15 %) |
| Stromaufnahme | 80 mA |
| Gewicht | 350 g |
| Kabellänge | ca. 3 Meter |

Die Zutrittskartenleser CZ-EMM3 und CZ-EMM4, auch "Leseköpfe" genannt, werden für Ablesen von Zutrittskarten, Schlüsselanhängern und anderen Transpondern in Alarmsystemen oder Zutrittskontrollsystemen benutzt. Zum Betrieb mit der INTEGRA-Zentralenserie wird die Auswerteeinheit **INT-R** benötigt. Zwei LEDs und ein Summer können verschiedene Systemzustände oder Alarmer signalisieren. Die vollvergossene Elektronik der Leser erlaubt die Montage im Außenbereich. Der Leser CZ-EMM4 ist zusätzlich mit einer Klingeltaste ausgestattet.

TECHNISCHES DATENBLATT