

CR-MF5

Außentastatur mit Leser

2190201



- für Installation im Außen- und Innenbereich
- Klingeltaster und Türöffner-Relais
- integrierter Mifare-Leser
- LEDs zur Anzeige des Zustandes der Bereiche
- Zutrittskontrollfunktionen möglich
- Eingang zur Kontrolle des Türzustands
- Abriss- und Öffnungsüberwachung

TECHNISCHES DATENBLATT

Max. Schaltstrom	2 A
Max. Spannung	24 V Schaltspannung des Relais
Geeignet für	INTEGRA-Serie
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen B x H x T	47 x 158 x 24 mm
Gewicht	400 g
Stromaufnahme	80 mA
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Frequenz	13,553 - 13,567 MHz

Die Multifunktionstastaturen CR-MF5 können mit INTEGRA-Systemen ebenso wie für das ACCO-Zutrittskontrollsystem, Drittanbietersystemen und Standalone eingesetzt werden. Sie können als Bereichstastatur und zur Zutrittskontrolle genutzt werden. Die CR-MF5 verfügen über einen integrierten Proximity-Leser für diverse Mifare-Formate und dienen zur Scharf-/ Unscharfschaltung eines einzelnen Bereichs und können mit einer Ein- und/oder Ausgangsverzögerung programmiert werden.

Mit den CR-MF5 können die Funktionen einer Zutrittskontrolle realisiert, elektromagnetische Türschlösser gesteuert und der Benutzer-Code geändert werden. Das wetterfeste Gehäuse der CR-MF5 ermöglicht die Montage im Außenbereich. Über die Tastaturen sind sowohl eine Klingelfunktion als auch Auslösungen von Überfall-, Brand- und Notrufalarmen möglich.

kompatibel zu MIFARE Proximity-Karten (13,56 MHz):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Zur Einrichtung und Programmierung wird eine RS-485-Schnittstelle benötigt wie beispielsweise das ACCO USB (andere Anbieter möglich)