

APT-100

Funk-Handsender

2330105



**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell**
APT-200

- Handsender mit 5 frei programmierbaren Tasten
- 3 farbige LEDs für Rückmeldungen und Zustandsanzeigen
- hohe Sicherheit durch dynamisch wechselnden Code
- belegt keine Meldelinie



Kanäle	6 frei definierbare Funktionen
Gewicht	30 g
Frequenz	868 MHz
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie CR2032 3V
Funk-Protokoll	ABAX bidirektional
Abmessungen B x H x T	78 x 38 x 16 mm
Anzeige	3 LEDs zur Statusanzeige
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Funkreichweite	bis zu 150 m im Außenbereich

Der Handsender APT-100 wird im bidirektionalen ABAX-Funksystem verwendet und ist kompatibel zu allen INTEGRA- und VERSA-Zentralen. Der Handsender kann jedem Systembetreiber (außer Service) zugewiesen werden.

Grundlegende Eigenschaften des Handsenders:

- verschlüsselte, bidirektionale Kommunikation zwischen dem Handsender und dem Funkbasismodul **ACU-120 / ACU-270** bzw. der Zentrale **INTEGRA 128-WRL**
- 5 Tasten zur Aktivierung bis zu 6 gewählter Funktionen
- 3 LEDs zur Anzeige des Status von gewählten Ausgängen des Alarmsystems
- akustische Signalisierung des Tastendrucks
- akustische Signalisierung der Transmission aus dem Handsender, die durch das Funkbasismodul **ACU-120** / **ACU-270** oder die Zentrale **INTEGRA 128-WRL** empfangen wird
- Hintergrundbeleuchtung aktiviert durch Drücken einer beliebigen Taste
- Signalisierung schwacher Batterie