

MXD-300 BR

PERFECTA Funk-Magnetkontakt

2330303



- zwei Reedkontakte zur horizontalen und vertikalen Montage
- zusätzlicher Anschluss eines externen Melders
- Energiesparmodus für lange Batterielebensdauer
- doppelte Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abriss



Frequenz	433 MHz
Farbe	braun
Funkreichweite	bis zu 100 m
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie CR123A 3V, Betriebsdauer ~3 Jahre
Abmessungen B x H x T	26 x 112 x 29 mm
Anzahl der Anschlüsse	ein Zusatzkontakt für verdrahtete Melder
Stromaufnahme	22 mA max.
Geeignet für	PERFECTA (WRLModelle), MTX-300, MICRA (ab Firmwarevers. 2.02), VERSA-MCU
Ruhestromaufnahme	72 µA, 88 µA (bei aktiviertem Erschütterungssensor)
Gewicht	77 g

Der MXD-300 BR ist ein Multifunktionsmelder speziell für das PERFECTA-System. Die Funktion ist frei nach Ihren Anforderungen konfigurierbar. Es stehen 5 unterschiedliche Modi zur Verfügung: 1-Kanal-Magnetkontakt, Magnetkontakt mit Rollladeneingang, Erschütterungsmelder, Erschütterungsmelder mit Magnetkontakt sowie Wassersensor. Die Auswahl der gewünschten Funktion erfolgt mittels Steckbrücken. Der Melder verfügt über zwei Reed-Kontakte sowie einen zusätzliche Anschluss für einen externen Melder. So ist die bestmögliche Positionierung möglich (stirnseitig oder lange Seite) und es lässt sich beispielsweise ein doppelflügliges Fenster mit einem Funk-Melder überwachen. Desweiteren verfügt der Melder über eine LED zur Kontrolle im Testmodus.

Lieferumfang: Melder, einstellbarer Befestigungsfuß, Sabotagedeckel, CR123A Lithium-Batterie, Montageelemente, Bedienungsanleitung

TECHNISCHES DATENBLATT