


**MKP-300**

MICRA Funk-Bedienteil

2330320



- Scharf-/Unscharfschaltung, Überfallalarm
- kennwortgeschütztes Ein-/Ausschalten von Komponenten
- Zustands-LEDs und Scharfschalt-LEDs
- Hintergrundbeleuchtung für einfache Bedienung
- Tastaturabdeckung



Stromaufnahme	20 mA max.
Funkreichweite	bis zu 100 m
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie CR123A 3V, Betriebsdauer ~3 Jahre
Abmessungen B x H x T	144 x 80 x 27 mm
Geeignet für	MICRA
Farbe	weiß, grüne Hintergrundbeleuchtung
Ruhestromaufnahme	80 µA
Benutzer	8 programmierbare Benutzercodes
Frequenz	433 MHz
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	164 g

Das Funk-Bedienteil MKP-300 ermöglicht Scharf- und Unscharfschaltung sowie Steuerung der an das MICRA Modul angeschlossenen Komponenten wie Beleuchtung oder Ähnliches. Deshalb ist es eine ideale Lösung vor allem dort, wo das System von mehreren Personen bedient werden soll.

**Lieferumfang:** Tastatur, CR123A Batterie, Bedienungsanleitung

TECHNISCHES DATENBLATT