

PSP-208

Abgesetztes Bedienteil für CSP-208

3020115

Satel**Nicht mehr verfügbar**

- integriertes Netzteil mit Akku 12V 17Ah und mit Stromversorgungsausgängen 24V und 18V
- LCD-Anzeige für einfache Bedienung und Parametrierung

TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Spannungsversorgung | 230 V AC +10% , -15% |
| Betriebstemperatur | -5 bis +40 °C |
| Gewicht | < 3kg (ohne Akku) |
| Akkukapazität | 12 V / 17 Ah (Akkulaufzeit 72 h) |
| Schutzklasse | IP30 |
| Abmessungen B x H x T | 324 x 382 x 108 mm |
| Stromaufnahme | max 60 mA (im Alarmfall) |
| Zertifikate | EN 54 |

Das abgesetzte Bedienfeld ist für die Zentralen der Serie CSP-200 ausgelegt. Es ermöglicht die Bedienung des Brandmeldesystems aus einem von der Zentrale entfernten Ort. Die Brandmeldezentrale kann an einem für das System am besten geeigneten Ort montiert werden, und das Bedienfeld kann sich in der Nähe des Personals befinden. Durch die gleiche Benutzeroberfläche wie in der Steuerungseinheit der Zentrale, ist die Systembedienung identisch zur lokalen Bedienung direkt an der Zentrale.