

ROP-400

Handmelder für Innenbereich

3021030

Satel®

- Handmelder für Schalterdosenmontage
- EN 54-11 zertifiziert
- Typ A (direkte Auslösung)
- rückstellbare Kunststoffscheibe
- Schlüssel zum Testen, Rückstellen und Öffnen

Abmessungen B x H x T	87 x 87 x 53 mm
Farbe	rot
Spannungsversorgung	9 bis 30 VDC
Stromaufnahme	max 450 µA
Schutzklasse	IP 24D
Gewicht	168 g
Zertifikate	EN 54-11:2001 + A1:2005
Ruhestromaufnahme	170 microAmpere
Betriebstemperatur	-5 bis +55 °C
Optional erhältlich	ROP-BS, ROP-BT, ROP-KEY-U, ROP-FLAP

Der adressierbare Handfeuermelder ROP-400 dient zur Auslösung eines verifizierten Brandalarms. Bei einem Brand wird der Knopf zur Alarmauslösung betätigt (daher auch Druckknopfmelder). Im Gegensatz zu automatischen Meldern wird hier von Hand ausgelöst, der Alarm gilt also als "falschalarmsicher".

Der Handfeuermelder muss gut sichtbar angebracht werden, frei zugänglich, ausreichend beleuchtet, im Bedarfsfall durch ein zusätzliches Hinweisschild gekennzeichnet und so installiert sein, dass sich der Druckknopf ca. 1,40 m (+/- 200 mm) über dem Fußboden befindet.

Der ROP-400 ist für den Betrieb in der Melderlinie der adressierbaren Brandmelderzentrale ACSP-402 vorgesehen.