

AWZ516

programmierbares Zeitrelais

7500050



- Mehrzweck-Zeitrelais mit 18 verschiedene Zeit-Logik-Funktionen
- Steuereingänge: S+, S-, R-
- Wechsler-Relais 10A bei 30VDC/250VAC
- Zeitbereich: 0,1s bis 100 Std
- Optische Signalisierung + LED Display

Abmessungen	120 x 43 x 20 mm (B x H x T)
Spannungsversorgung	Spule: 10-16V DC +-5 %
Stromaufnahme	20 mA bei 12VDC
Schaltleistung	10A max
Eingänge	3 Eingänge 10-16VDC oder Masse-gesteuert
Garantie	2 Jahre
Betriebstemperatur	- 10°C bis 40° C
Anzeige	LEDs und 7-Segmentanzeige
Funktionen	18 programmierbare Logiken

Das AWZ516 ist ein Multifunktionszeitrelais mit 18 programmierbaren Zeit-Logik-Funktionen. Das Wechslerrelais schaltet bis zu 10A Last bei 250V Wechselspannung. Durch den großen wählbaren Zeitbereich von einer Zehntelsekunde bis zu 100 Stunden ergeben sich vielfältigste Lösungsansätze mit dem AWZ516. Der jeweilige Status lässt sich bequem auf dem LED-Display ablesen. Die programmierten Funktionen werden in einen nicht flüchtigen Speicher geschrieben, sodass sie auch bei einem Stromausfall erhalten bleiben.