

## **ACU-220** bidirektionaler Funk-Transceiver

2332000 \*\* Sate1\*



## • Standalone- / Bus- / Modbus RTU

- mit Fremdsystemen und SATEL-Zentralen einsetzbar
- automatische Antennen- und Kanal-Diversifizierung
- unterstützt bis zu 48 Funkkomponenten, 6 Funk-Bedienteile und 256 Handsender
- bidirektionale, verschlüsselte Funkkommunikation im 868 MHz-Band
- Funk-Reichweite bis zu 2000 Meter (Idealbedingungen)
- EN-50131 Grade-2

Brand SATEL

Spannungsversorgung 12V DC (± 10%) Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 222 g

Eingänge4 programmierbare SteuereingängeKanäleautomatische 4-Band Umschaltung

Geeignet für INTEGRA, INTEGRA PLUS, VERSA, Standalone, Drittanbieter

Umgebungsfeuchtigkeit max. 93±3%

Funk-Frequenz 4-Band 868,0 bis 868,6 MHz

Stromaufnahme 100 mA max. Abmessungen B x H x T 126 x 158 x 32 mm

Ausgänge 8 programmierbare Schaltausgänge

Zertifikate EN-50131 Grade-2

Verschlüsselung AES

Funk-Komponenten bis zu 48 ABAX2-Melder

Der ACU-220 ist ein Funk-Transceiver im 868 MHz Funkband und arbeitet mit 4 Kanälen. Diese schalten/wechseln automatisch jeweils auf das beste, verfügbare Band sowie auf die ideale Antenne (Diversity). Die Kommunikation zwischen ABAX2-Elementen ist verschlüsselt (AES-Standard) und bidirektional - alle Übertragungen werden quittiert. Der ACU-220 kann über den Bus mit INTEGRA, INTEGRA Plus und VERSA-Zentralen eingesetzt werden zudem ist der Betrieb als Standalone-Modul oder in Verbindung mit fast jedem anderen Alarm- oder Steuerungssystem möglich.

Neben der internen Auswertung und Datenkommunikation über den Satel-Bus ist auch die Anbindung an Fremdsysteme über Modbus RTU standardmäßig implementiert. So kann der ACU-220 mit den ABAX-2 Komponenten an viele Hausautomations- und Steuerungssysteme angebunden werden, oder auch beispielsweise einfach zur Funk-Temperaturprotokollierung genutzt werden.

Der ACU-220 erfüllt die hohen Anforderungen des Grade-2 der EN-50131. Er kann für bis zu 48 Funkkomponenten eingesetzt werden und zusätzlich für bis zu 256 APT-200 Funk-Fernbedienungen. Zudem verfügt er über 8 programmierbare Ausgänge sowie 4 programmierbare Eingänge.