
ADC-200
Funk-Dimmer

2332115

TECHNISCHES DATENBLATT



- **BE WAVE Funk-Dimmer**
- Ein-/Ausschalten, Dimmen von Beleuchtung (230 V AC)
- Für Glühlampen, Halogen- und LED-Lampen, trafogesteuerte Lichtquellen
- Automatische Erkennung der angeschlossenen Last
- Steuerung mittels Eingängen (remote oder lokal)
- Stufenlose Regulierung der Lichtstärke
- Speicherung des eingestellten Helligkeitslevels
- Schalterdosenmontage
- kompatibel zu BE WAVE HUB und HYBRID Anlagen

Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	47 x 47 x 22 mm (B x H x T)
Gewicht	33 g
Betriebsfrequenzband	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Spannungsversorgung	230 V AC
Standby-Leistungsaufnahme	0,6 W
Maximale Leistungsaufnahme	1 W
Maximalbelastung	0,7 A / 150 W / 230 V AC
Entspricht den Normen	EN 50130-5, EN50130-4
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Umgebungsfeuchtigkeit	93 ±3%

Der intelligente **Dimmer ADC-200** ermöglicht, verschiedene Lichtquellen mit 230 V AC Spannungsversorgung zu Dimmen und zu Schalten. Unterstützt werden Leuchtmittel wie™ herkömmliche Glühlampen,™ Halogen- oder™ LED-Lampen und Lichtquellen, die durch einen elektronischen oder konventionellen Transformator gespeist werden.

Der ADC-200 ist kompatibel zu allen **BE WAVE HUB**s und **HYBRID**-Anlagen.

Die angeschlossene Last wird automatisch erkannt. Die Steuerung erfolgt per Funk durch Geräte im BE WAVE System oder lokal durch angeschlossene Taster bzw. Schalter an den Eingängen. Die Lichtstärke kann stufenlos reguliert werden, das Helligkeitslevel wird gespeichert. Durch die Eingänge können auch beliebige Geräte im System gesteuert werden.

Durch die schmale Bauform kann der Dimmer ADC-200 problemlos in Schalterdosen installiert werden.

TECHNISCHES DATENBLATT