AOCAM-210 SET

Funk-PIR-MW-Außenmelder mit Kamera

2332057

TECHNISCHES DATENBLATT



- **BE WAVE Funk-Bewegungsmelder für Außenbereich mit Kamera**
- PIR- und MW- Sensor
- Unterkriechschutz ausschaltbar
- 16m x 16m Erfassungsbereich bei 90°
- Fotoverifikation mit Vor- und Nachalarm
- AES-verschlüsselte 4-Band-Übertragung
- integrierter Dämmerungssensor
- Haustierimmunität
- Fernkonfiguration
- EN50131-1 Grade 2 konform
- kompatibel zu BE WAVE HUB und HYBRID Anlagen

Brand	SATEL
Auflösung (max.)	1280 x 720 Pixel
Spannungsversorgung	CR123A 3V Batterie, APS-055 (5 – 12 V DC)
Betriebstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Gewicht	199 g
Öffnungswinkel	90° (Standardlinse)
Funk-Protokoll	BE WAVE
Montagehöhe	2 bis 2,4 m
Funkreichweite	bis 1800 m (Idealbedingungen)
Zertifikate	EN-50131 Grade-2
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Anlaufzeit	35 Sek.
Stromaufnahme	115 µA
Abmessungen B x H x T	65 x 138 x 58 mm
Erfassungsbereich	16 x 16 m
Detektionsart	Passiv-Infrarot
Gewicht	0,200 kg
Größe	13,8 × 6,5 × 5,8 cm

Der **AOCAM-210** ist ein Funk-Bewegungsmelder für den Außenbereich mit Kamera für die **BE WAVE-HUB**s und das **Hybrid-System**. Die Bewegungserfassung wird mithilfe des passiven Infrarotsensors (PIR) und Mikrowellensensors (MW) realisiert. Die Kamera ermöglicht die Fotoverifikation mit 1 - 3 Fotos im Alarmfall oder bei anderen Ereignissen. Der Melder sendet die Alarminformation und die Bildinformation über getrennte Kanäle. Die Bilder werden nicht in einer Cloud- oder anderen Online-Lösungen gespeichert. Haustiere mit einem Gewicht bis zu 20 kg werden nicht erfasst.

Der digitale Algorithmus der Bewegungserfassung und die Temperaturkompensation ermöglichen eine präzise, verlässliche Detektion, der Unterkriechschutz kann wahlweise deaktiviert werden.

AOCAM-210 ist Grade-2 kompatibel, sämtliche Kommunikation wird AES-verschlüsselt und quittiert. Durch die 4-Band Übertragung ist die Kommunikation äußerst zuverlässig und störungssicher. Diese Frequenz wechselt automatisch auf das jeweils beste, verfügbare Band.

Im Set enthalten ist der Montagehalter C.

HINWEIS: Der Sichtbereich der Kamera ist nicht identisch zum Erfassungsbereich des Bewegungsmelders.