# APSP-402

Abgesetztes Bedienteil für ACSP-402

3021010

TECHNISCHES DATENBLATT



- integriertes Netzteil mit Akku 12V 17Ah und mit Stromversorgungsausgängen 24V und 18V
- Anschluss an die Zentrale über den Datenbus RS-485
- LCD-Anzeige für einfache Bedienung und Parametrierung

| | |
|---|---|
| Brand | SATEL |
| Spannungsversorgung | 230V AC (-15%/+10%) |
| Betriebstemperatur | -5 bis +40 °C |
| Gewicht | 3000 g (ohne Akku) |
| Akkukapazität | 12 V / 17 Ah (Akkulaufzeit 72 h) |
| Schutzklasse | IP30 |
| Abmessungen B x H x T | 324 x 382 x 108 mm |
| Stromaufnahme | max 60 mA (im Alarmfall) |
| Zertifikate | EN 54 |

Das abgesetzte Bedienfeld ist für die Zentralen der Serie ACSP-402 ausgelegt. Es ermöglicht die Bedienung des Brandmeldesystems aus einem von der Zentrale entfernten Ort. Die Brandmeldezentrale kann an einem für das System am besten geeigneten Ort montiert werden, und das Bedienfeld kann sich in der Nähe des Personals befinden. Durch die gleiche Benutzeroberfläche wie in der Steuerungseinheit der Zentrale, ist die Systembedienung identisch zur lokalen Bedienung direkt an der Zentrale.
An die ACSP-Zentrale kann ein abgesetztes Bedienfeld APSP-402 angeschlossen werden, welches bis zu 1000 m von der Zentrale entfernt montiert werden kann.