

APSP-402

Abgesetztes Bedienteil für ACSP-402

3021010

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	230V AC (-15%/+10%)
Betriebstemperatur	-5 bis +40 °C
Gewicht	3000 g (ohne Akku)
Akkukapazität	12 V / 17 Ah (Akkulaufzeit 72 h)
Schutzklasse	IP30
Abmessungen B x H x T	324 x 382 x 108 mm
Stromaufnahme	max 60 mA (im Alarmfall)
Zertifikate	EN 54

Das abgesetzte Bedienteil ist für die Zentralen der Serie ACSP-402 ausgelegt. Es ermöglicht die Bedienung des Brandmeldelements aus einem von der Zentrale entfernten Ort. Die Brandmeldezenterale kann an einem für das System am besten geeigneten Ort montiert werden, und das Bedienteil kann sich in der Nähe des Personals befinden. Durch die gleiche Benutzeroberfläche wie in der Steuerungseinheit der Zentrale, ist die Systembedienung identisch zur lokalen Bedienung direkt an der Zentrale.

An die ACSP-Zentrale kann ein abgesetztes Bedienteil APSP-402 angeschlossen werden, welches bis zu 1000 m von der Zentrale entfernt montiert werden kann.