


ASW-210

Funk-Schaltmodul für Hohlwanddosen

2332102



- **ABAX2 + BE WAVE Smart 2-CH Relay**
- Funkempfänger für Rollläden, Beleuchtung uvm.
- ideale Nachrüstooption für Bestandsinstallationen
- bequem in Hohlwanddosen installierbar
- verschlüsseltes Funkprotokoll
- zusätzlich zwei verdrahtete Schalteingänge

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Funk-Protokoll	ABAX2, ABAX, BE WAVE
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Geeignet für	ACU-220, ACU-120, ACU-280, ACU-270, INTEGRA-128WRL
Eingänge	2 verdrahtete Steuereingänge
Schaltleistung	230VAC
Leistung	unterstützt Geräte bis zu 1250 W

Das Einbau-Funkmodul ASW-210 ist die ideale Nachrüstlösung zum drahtlosen Steuern von 230V-Geräten. Es arbeitet als Teil des bidirektionalen, drahtlosen ABAX2- / ABAX-Systems und im BE WAVE- System. Das ASW-210 Modul hat kompakte Abmessungen und kann zum Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen verwendet werden.

Das Gerät ist mit zwei Steuereingängen ausgestattet, die den Anschluss von z.B. Wandschaltern (mono und bistabil) ermöglichen. Gängige Schaltungsarten wie Aus-/Wechsel-/Kreuz-/Serien-/Gruppenschaltung lassen sich umsetzen, sogar in der Verbindung mit klassisch verdrahteten Schaltern. Die Konfiguration und Aktualisierung der Software erfolgt per Fernzugriff.

Sämtliche Kommunikation im bidirektionalen ABAX2-System wird AES-verschlüsselt und quittiert. Durch die 4-Band Übertragung ist die Kommunikation äußerst zuverlässig und störunanfällig. Diese Frequenz schaltet/wechselt automatisch auf das jeweils beste, verfügbare Band.

Hinweis: Das ASW-210 kann mit ACU-120 und ACU-270 erst mit der Firmware 5.05 eingesetzt werden.