
ASW-210

Funk-Schaltmodul für Hohlwanddosen

2332102

TECHNISCHES DATENBLATT



- **ABAX2 + BE WAVE 2-Kanal Smart Relais**
- Funkempfänger für Rollläden, Beleuchtung uvm.
- ideale Nachrüstoption für Bestandsinstallationen
- bequem in Hohlwanddosen installierbar
- verschlüsseltes Funkprotokoll
- zusätzlich zwei verdrahtete Schalteingänge

Brand	SATEL
Funk-Protokoll	ABAX2, ABAX, BE WAVE
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Geeignet für	BE WAVE, ACU-220, ACU-120, ACU-280, ACU-270, INTEGRA-128WRL
Eingänge	2 verdrahtete Steuereingänge
Schaltleistung	230VAC
Leistung	unterstützt Geräte bis zu 1250 W

Das Funkmodul ASW-210 ist die ideale Nachrüstlösung zum drahtlosen Steuern von 230V-Geräten. Es arbeitet als Teil des bidirektionalen, drahtlosen ABAX2-/ABAX-Systems und im BE WAVE- System. Das ASW-210 Modul hat kompakte Abmessungen und kann zum Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen verwendet werden.

Das Gerät ist mit zwei Steuereingängen ausgestattet, die den Anschluss von z.B. Wandschaltern (mono und bistabil) ermöglichen. Gängige Schaltungsarten wie Aus-/Wechsel-/Kreuz-/Serien-/Gruppenschaltung lassen sich umsetzen, sogar in der Verbindung mit klassisch verdrahteten Schaltern. Die Konfiguration und Aktualisierung der Software erfolgt per Fernzugriff.

Sämtliche Kommunikation im bidirektionalen ABAX2-System wird AES-verschlüsselt und quittiert. Durch die 4-Band Übertragung ist die Kommunikation äußerst zuverlässig und störungssicher. Diese Frequenz wechselt automatisch auf das jeweils beste, verfügbare Band.