

## ATX-200 BE WAVE SMART SWITCH CONTROLLER

Funk-Schalter

2332114



### TECHNISCHES DATENBLATT



- **BE WAVE Smart Switch Controller**
- für Hohlwanddosenmontage
- Steuerung von Smart-Home Komponenten

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	Lithium-Batterie CR14250 (im Lieferumfang enthalten)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	ca. 40 g
Funk-Protokoll	BE WAVE
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Stromaufnahme	0,45 W (Standby), 1 W max.
Abmessungen B x H x T	47 x 47 x 22 mm

Der Smart Switch Controller ist ein Modul zur Installation in Hohlwanddosen, ausgelegt für den Betrieb mit elektrischen Tastern und Schaltern, z. B. solchen, die an der Wand montiert sind. In der Folge kann das Drücken oder Schalten ein Signal sein, um eine bestimmte Aktion in Ihrem BE WAVE auszulösen. Auf diese Weise können Sie eine Smart-Home-Funktion ausführen, im Notfall einen Alarm auslösen oder Hilfe rufen. Es gibt viele Möglichkeiten – es hängt von Ihnen ab, was realisiert wird.