

AWZ508 12/24V Doppelwechsler-Relais





• Steuerspannung: 12 VDC / 24 VDC

• Relais: 2x Wechslerrelais, 2A Schaltleistung

• Sicherung: Schmelzsicherung 1,5A

• Schaltspannung bis 30VDC/50VAC

Brand Pulsar

Spannungsversorgung Spule: 12 V/ 24 V DC Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C

Abmessungen 80 x 43 x 22 mm (B x H x T)

Stromaufnahme max. 75 mA
Schaltleistung max. 2 A
Garantie 2 Jahre

Ausgangsspannung Schaltspannung max. 30 V DC/ 50 V AC

Das AWZ508 kann über einen Jumper wählbar mit 12 oder 24VDC-Spannung betrieben werden. Das Relaismodul AWZ508 verfügt über zwei Wechslerrelais ist für Steuerfunktionen in Alarmsystemen, Zugangskontrollsystemen ausgelegt. Es dient zur Umsetzung von OpenCollector-Ausgängen auf lastgeführte 12V-Verbraucherkreise wie Sirenen, Lampen, aber auch als potentialfreier Kontakt für Wählgeräte oder Auswerteeinheiten. Die galvanische Trennung des Steuerkreises zum Lastkreis gibt zusätzliche Sicherheit für Ihr System. Der Schaltzustand der Relais wird jeweils über eine Status-LED angezeigt.