

## **AWZ516** programmierbares Zeitrelais





 Mehrzweck-Zeitrelais mit 18 verschiedene Zeit-Logik-Funktionen

• Steuereingänge: S+, S-, R-

• Wechsler-Relais 10 A bei 30 V DC/250 V AC

• Zeitbereich: 0,1s bis 100 Std

• optische Signalisierung + LED Display

Brand Pulsar

Funktionen 18 programmierbare Logiken Spannungsversorgung Spule: 10 – 16 V DC -+5 %

Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C

Abmessungen 120 x 43 x 20 mm (B x H x T)

Stromaufnahme 20 mA bei 12 V DC

Schaltleistung 10 A max.

Eingänge 3 Eingänge 10 – 16 V DC oder Masse-gesteuert

Garantie 2 Jahre

Anzeige LEDs und 7-Segmentanzeige Größe  $0.12 \times 0.04 \times 0.02$  cm

Das AWZ516 ist ein Multifunktionszeitrelais mit 18 programmierbaren Zeit-Logik-Funktionen. Das Wechslerrelais schaltet bis zu 10 A Last bei 250 V Wechselspannung. Durch den großen wählbaren Zeitbereich von einer Zehntelsekunde bis zu 100 Stunden ergeben sich vielfältigste Lösungsansätze mit dem AWZ516. Der jeweilige Status lässt sich bequem auf dem LED-Display ablesen. Die programmierten Funktionen werden in einen nicht flüchtigen Speicher geschrieben, sodass sie auch bei einem Stromausfall erhalten bleiben.