CR-MF3

Mifare-Kartenleser

2190200

TECHNISCHES DATENBLATT



- für Installation im Außen- und Innenbereich
- verschiedene MIFARE-Systeme
- kompatibel mit INTEGRA (Modul INT-R erforderlich)
- kompatibel mit ACCO, BE WAVE Hybrid und Wire
- Standalone und Fremdsysteme
- Sabotagekontakt

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Gewicht	350 g
Frequenz	13,553 – 13,567 MHz
Geeignet für	INTEGRA, ACCO, Standalone, Drittanbieter
Abmessungen B x H x T	47 x 158 x 24 mm
Besonderheiten	Auswerteeinheit INT-R (bei INTEGRA) wird benötigt
Stromaufnahme	80 mA

Die Zutrittskartenleser CR-MF3 wird zum Ablesen von Mifare-Zutrittskarten, Schlüsselanhängern und anderen Transpondern in Alarmsystemen oder Zutrittskontrollsystemen benutzt. Er kann in Kombination mit INTEGRA-Systemen (Modul INT-R erforderlich), sowie dem ACCO-Zutrittskontrollsystem eingesetzt werden, aber auch mit Fremdsystemen über das Wiegand-Protokoll verwendet werden sowie Standalone.

Der Leser ist kompatibel zu MIFARE Proximity-Karten (13,56 MHz):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN

- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Für den Betrieb des Lesers an einer INTEGRA-Zentrale ist das Zusatzmodul INT-R erforderlich. Zur Einrichtung und Programmierung wird eine RS-485-Schnittstelle benötigt wie beispielsweise das **ACCO- USB** oder **USB-RS485** (andere Anbieter möglich).