

CZ-EMM3Außen-Kartenleser

2190110





- für Installation im Außen- und Innenbereich
- Zutrittskontrollfunktionen möglich
- Eingang zur Kontrolle des Türzustands
- für INTEGRA- und ACCO-Systeme
- Sabotagekontakt

Brand SATEL

Spannungsversorgung 12V DC (\pm 15 %) Betriebstemperatur -20 °C bis +55 °C

Gewicht 350 g

Besonderheiten Auswerteeinheit INT-R (bei INTEGRA) wird benötigt

Stromaufnahme 80 mA

Abmessungen B x H x T 47 x 158 x 24 mm

Geeignet für INTEGRA und ACCO Systeme

Kabellänge ca. 3 Meter

Die Zutrittskartenleser CZ-EMM3 und CZ-EMM4, auch Leseköpfe genannt, werden für Ablesen von Zutrittskarten, Schlüsselanhängern und anderen Transpondern in Alarmsystemen oder Zutrittskontrollsystemen benutzt. Zum Betrieb mit der INTEGRA-Zentralenserie wird die Auswerteeinheit INT-R benötigt. Zwei LEDs und ein Summer können verschiedene Systemzustände oder Alarme signalisieren. Die vollvergossene Elektronik der Leser erlaubt die Montage im Außenbereich. Der Leser CZ-EMM4 ist zusätzlich mit einer Klingeltaste ausgestattet.