CZ-EMM4

Außen-Kartenleser mit Klingeltaster

2190115

TECHNISCHES DATENBLATT



- für Installation im Außen- und Innenbereich
- Klingeltaster
- Zutrittskontrollfunktionen möglich
- für INTEGRA- und ACCO-Systeme
- Eingang zur Kontrolle des Türzustands
- Sabotagekontakt

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Gewicht	350 g
Besonderheiten	Auswerteeinheit INT-R (bei INTEGRA) wird benötigt
Geeignet für	INTEGRA und ACCO Systeme
Abmessungen B x H x T	47 x 158 x 24 mm
Stromaufnahme	80 mA
Kabellänge	ca. 3 Meter

Die Zutrittskartenleser CZ-EMM3 und CZ-EMM4, auch Leseköpfe genannt, werden für Ablesen von Zutrittskarten, Schlüsselanhängern und anderen Transpondern in Alarmsystemen oder Zutrittskontrollsystemen benutzt. Zum Betrieb mit der INTEGRA-Zentralenserie wird die Auswerteeinheit **INT-R** benötigt. Zwei LEDs und ein Summer können verschiedene Systemzustände oder Alarme signalisieren. Die vollvergossene Elektronik der Leser erlaubt die Montage im Außenbereich. Der Leser CZ-EMM4 ist zusätzlich mit einer Klingeltaste ausgestattet.