

**HPSG3-12V10A-E-LCD**

Puffernetzteil mit LCD-Anzeige

7515865



- universelles 12VDC 10A Puffernetzteil
- einsetzbar für Grade-1 bis Grade-3 Installationen
- Akkukapazität bis 65Ah
- LCD-Anzeige
- wählbarer Akkuladestrom

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Brand                   | Pulsar                                                            |
| Betriebstemperatur      | -10 °C bis +40 °C                                                 |
| Gewicht                 | 11800 g (ohne Akku)                                               |
| EN 50131 Zertifizierung | Grade 3                                                           |
| Nennspannung            | 12 V DC                                                           |
| Ausgänge                | Störungsausgänge für Akkuüberwachung, Netzspannung, Systemstörung |
| Leistung Netzteil       | max. 10 A (umschaltbar)                                           |
| Anzeige                 | LCD-Display                                                       |
| Abmessungen B x H x T   | 414x407x190 mm                                                    |
| Akkukapazität           | bis 65 Ah                                                         |
| Ausgangsspannung        | 13,8 V DC                                                         |
| Sabotageschutz          | Öffnen, Abriss                                                    |
| Geeignet für            | universell einsetzbar                                             |

Das akkugepufferte Netzteil HPSG3-12V10A-E-LCD verbindet Funktionalität mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Das Netzteil kann für jede Installation vom Hausalarmsystem bis zu GRADE-3 Installationen eingesetzt werden. Die LCD-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems.

Das HPSG3-12V10A-E-LCD wird vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Installation im Objekt schnell durchgeführt werden kann. Das geräumige Gehäuse bietet Platz für einen übersichtlichen Anschluss der Geräte.

Optional kann das HPSG3-12V10A-E-LCD über Ethernet und RS485 vernetzt und ferngewartet werden. Hierzu sind jeweils Zusatzmodule erforderlich.