

INT-SCR-BL Außentastatur mit Leser





- für Installation im Außen- und Innenbereich
- Klingeltaster und Türöffner-Relais
- integrierter Proximity-Leser
- LEDs zur Anzeige des Zustandes der Bereiche
- Zutrittskontrollfunktionen möglich
- Eingang zur Kontrolle des Türzustands
- Abriss- und Öffnungsüberwachung

SATEL

Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %) Betriebstemperatur -20 °C bis +55 °C

Gewicht 400 g Stromaufnahme 80 mA

Abmessungen B x H x T 47 x 158 x 24 mm Geeignet für **INTEGRA-Serie**

Max. Spannung 24 V Schaltspannung des Relais

Max. Schaltstrom 2 A Kabellänge ca. 3 Meter

Die Multifunktionstastaturen INT-SCR-BL werden mit den Alarmzentralen der INTEGRA-Serie eingesetzt. Sie können als Bereichstastatur und zur Zutrittskontrolle genutzt werden. Die INT-SCR-BL verfügen über einen integrierten Proximity-Leser und dienen zur Scharf-/ Unscharfschaltung eines einzelnen Bereichs und können mit einer Ein- und/oder Ausgangsverzögerung programmiert werden.

Mit den Tastaturen INT-SCR-BL können die Funktionen einer Zutrittskontrolle realisiert, elektromagnetische Türschlösser gesteuert und der Benutzer-Code geändert werden. Die Tastaturen identifizieren die Benutzer IMMER nach ihrem Kennwort. Das wetterfeste Gehäuse der INT-SCR-BL ermöglicht die Montage im Außenbereich. Über die Tastaturen sind sowohl eine Klingelfunktion als auch Auslösungen von Überfall-, Brandund Notrufalarmen möglich.

Hinweis: das INT-SCR wird am Erweiterungsbus installiert