

## INT-TSH2R SCHWARZ

TFT-Bedienteil 7" mit Kartenleser





- kapazitives 7" Touch-Display
- integrierter MIFARE-Kartenleser
- grafische und intuitive Benutzeroberfläche für jeden Benutzer individuell personalisierbar
- freie Programmierbarkeit für individuelle Bedürfnisse

Brand SATEL

Speichermedium Micro-SD oder Micro-SDHC (nicht im Lieferumfang)

Farbe Schwarz

Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %) Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Abmessungen 196 x 129 x 22 mm (B x H x T)

Gewicht 430 g

Geeignet für alle INTEGRA & VERSA Zentralen

Stromaufnahme 350 mA (450 mA max)
Anzeige 7" kapazitives TFT-Display
Meldelinien 2 (nur mit INTEGRA-Zentralen)
Besonderheiten microSD, micro SDHC Kartenslot

Umgebungsfeuchtigkeit 93 ±3%

Mit den neuen 7" TFT-Bedienteilen INT-TSH2 ist die Bedienung der INTEGRA-, VERSA- und PERFECTA-64 M Zentralen sehr komfortabel und übersichtlich. Das grafische Menü, die erweiterten Programmiermöglichkeiten und eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse ermöglichen eine zeitgemäße Bedienung wie man sie bereits von Smartphones oder Tablets gewohnt ist.

Die "R"-Variante TSH-2R verfügt zusätzlich über einen integrierten Mifare-Kartenleser für MIFARE® Proximity-Karten 13,56 MHz (unterstützt nur durch die Zentralen **INTEGRA** und **INTEGRA Plus**):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Große, übersichtliche Piktogramme erleichtern die Nutzung für jegliche Aktionen, wie z.B. Scharf-/Unscharfschalten, komplexe Befehlsfolgen für Hausautomation oder Smart-Home-Funktionen. Die INT-TSH2 Bedienteile geben schnell und einfach alle gewünschten Informationen über den aktuellen Zustand des Systems wieder.