

INT-TSH2R WEISS

TFT-Bedienteil 7" mit Kartenleser

2020215



- kapazitives 7" Touch-Display
- **integrierter MIFARE-Kartenleser**
- grafische und intuitive Benutzeroberfläche für jeden Benutzer individuell personalisierbar
- freie Programmierbarkeit für individuelle Bedürfnisse

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Speichermedium	Micro-SD oder Micro-SDHC (nicht im Lieferumfang)
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	12V DC ($\pm 15\%$)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	196 x 129 x 22 mm (B x H x T)
Gewicht	400 g
Anzeige	7" kapazitives TFT-Display
Besonderheiten	microSD, micro SDHC Kartenslot
Stromaufnahme	350 mA (450 mA max)
Umgebungsfeuchtigkeit	93 $\pm 3\%$
Geeignet für	alle INTEGRA & VERSA Zentralen
Meldelinien	2 (nur mit INTEGRA-Zentralen)

Mit den neuen 7" TFT-Bedienteilen INT-TSH2 ist die Bedienung der INTEGRA-, VERSA- und PERFECTA-64 M Zentralen sehr komfortabel und übersichtlich. Das grafische Menü, die erweiterten Programmiermöglichkeiten und eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse ermöglichen eine zeitgemäße Bedienung wie man sie bereits von Smartphones oder Tablets gewohnt ist.

Die "R"-Variante TSH-2R verfügt zusätzlich über einen integrierten Mifare-Kartenleser für MIFARE® Proximity-Karten 13,56 MHz (unterstützt nur durch die Zentralen **INTEGRA** und **INTEGRA Plus**):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Große, übersichtliche Piktogramme erleichtern die Nutzung für jegliche Aktionen, wie z.B. Scharf-/Unscharfschalten, komplexe Befehlsfolgen für Hausautomation oder Smart-Home-Funktionen. Die INT-TSH2 Bedienteile geben schnell und einfach alle gewünschten Informationen über den aktuellen Zustand des Systems wieder.