INT-TSH2R WEISS

TFT-Bedienteil 7" mit Kartenleser

2020215

TECHNISCHES DATENBLATT



- Grade-3 zertifiziert
- kapazitives 7" Touch-Display
- integrierter MIFARE-Karten-Leser
- grafische und intuitive Benutzeroberfläche
- freie Programmierbarkeit für individuelle Bedürfnisse

Brand	SATEL
Speichermedium	Micro-SD oder Micro-SDHC (nicht im Lieferumfang)
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	196 x 129 x 22 mm (B x H x T)
Gewicht	400 g
Anzeige	7'' kapazitives TFT-Display
Besonderheiten	microSD, micro SDHC Kartenslot
Stromaufnahme	350 mA (450 mA max)
Umgebungsfeuchtigkeit	93 ±3%
Geeignet für	INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA und PERFECTA 64 M, BE WAVE HYBRID und WIRE
Meldelinien	2 (nur mit INTEGRA-Zentralen)

Mit dem 7" TFT-Bedienteil INT-TSH2R ist die Bedienung der INTEGRA-, VERSA- und PERFECTA-64 M Zentralen sehr komfortabel und übersichtlich. Ebenso werden die BE WAVE Hybrid und Wire Zentralen über den RS-485 BUS unterstützt. Das grafische Menü, die erweiterten Programmiermöglichkeiten und eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse ermöglichen eine zeitgemäße Bedienung, wie man sie bereits von Smartphones oder Tablets gewohnt ist. Integriert ist ein kapazitiver 7” Glas-Touchscreen mit Unterstützung von Wischgesten und einer Auflösung von 1024x600 Pixeln und 16,7 Millionen Farben (True Color).

Die "R"-Variante TSH2R verfügt über einen integrierten Kartenleser für MIFARE® Proximity-Karten 13,56 MHz, unterstützt durch die Zentralen **INTEGRA und INTEGRA Plus.**

Der Leser ist kompatibel zu MIFARE Proximity-Karten (13,56 MHz):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Große, übersichtliche Piktogramme erleichtern die Nutzung für jegliche Aktionen, wie z.B. Scharf-/Unscharfschalten oder komplexe Befehlsfolgen für Hausautomation. Das INT-TSH2R Bedienteil gibt schnell und einfach alle gewünschten Informationen über den aktuellen Zustand des Systems wieder.