

KNX-SA41 4-Kanal Schaltaktor

2030405

** Sate1**



- universeller 4-Kanal Aktor
- vier unabhängige Kanäle (230V)
- für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten
- DIN-Hutschiene (35 mm)
- KNX/EIB-zertifiziert
- manuell steuerbar
- LED-Zustandsanzeigen

Brand SATEL

Betriebstemperatur 0 °C bis +45 °C

Gewicht 160 g

Abmessungen B x H x T 70 x 92 x 60 mm

Schutzklasse IP20

Zertifikate KNX / ElBnr 324/13957//17

Kabelanschluss max 2.5 mm²

Schaltleistung 3680 W (750W Einphasenmotor)

Anschluss KNX-Bus über integrierte Busanschlussklemme

Ausgänge 4 Kanäle 230V schaltbar

Das Modul KNX-SA41 ist ein universeller Schaltaktor, der die Steuerung von elektrischen Geräten (z.B. Beleuchtung, Lüfter) ermöglicht. Die Telegramme, die das Modul von verschiedenen Arten der KNX-Geräten (z.B. von Sensoren) empfängt, werden in bestimmte Aktionen wie Einschalten/Ausschalten des Lichts oder Lüfters umgewandelt. Das Modul verfügt über 4 Relaisausgänge. Jeder dieser Ausgänge entspricht einem logischen Kanal. Jeder Kanal kann mit den verschiedensten nützlichen Funktionen programmiert werden wie bespielsweise:

- Zeitfunktionen (Blinken, EIN/AUS verzögern, Treppenhausfunktion mit Vorwarnung und Betriebszeitänderung)
- logische Funktionen (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR)
- Grenzwertfunktion
- Sicherheit-Funktionen
- Zwangszustand-Funktionen

Die Kanäle sind auch manuell steuerbar, die Schaltzustände bei oder nach Spannungsausfall programmierbar und vieles mehr.

Die Konfiguration des Moduls geschieht über die ETS-Software.

Download Applikation für ETS5: http://www.satel.eu/ets/