

MPD-310 PERFECTA Funk-Bewegungsmelder

2330311

** Sate1**



- hohe Fehlalarmsicherheit
- Unterkriechschutz (abschaltbar)
- Batteriezustandskontrolle
- doppelte Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abriss
- optionale Wechsellinsen (Vorhang oder Korridor)

Brand SATEL

Spannungsversorgung CR123A 3V Batterie, Betriebsdauer ~3 Jahre

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 147 g
Frequenz 433 MHz
Geschwindigkeiten 0,3 – 3,0 m/s
Reichweite 18 m
Ruhestromaufnahme 45 μ A
Stromaufnahme 48 mA max.

Funkreichweite bis zu 600 m (PERFECTA, Freifeld)

Öffnungswinkel ca. 90°

Montagehöhe 2,4 m empfohlen Abmessungen B x H x T 62 x 137 x 42 mm

Geeignet für PERFECTA, MICRA, VERSA-MCU, MTX-300

Der MPD-310, im modernen SLIM-LINE Design, ist ein Funk-Bewegungsmelder speziell für das PERFECTA-System. Der Melder verfügt über eine Empfindlichkeitseinstellung sowie eine Gehtest-LED. Der MPD-310 ist sabotagegeschützt gegen Öffnen und Wandabriß. Die kombinierte Wand-/Deckenhalterung ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Neben dem PERFECTA-System ist der MPD-310 kompatibel zu den Funkbasismodulen <u>VERSA-MCU</u> und <u>MTX-300</u> sowie zum Alarmmodul <u>MICRA</u> (ab Firmwareversion 2.02).

<u>Lieferumfang:</u> Melder, einstellbarer Befestigungsfuß, Sabotagedeckel, CR123A Lithium-Batterie, Montageelemente, Bedienungsanleitung

Optional sind für diesen Melder Wechsellinsen (Vorhang oder Korridor) erhältlich.