

MTX-300 universeller 433 MHz Controller

2330340





- für bis zu 32 Handsender, 16 Melder, 4 Sirenen
- 8 programmierbare Relaisausgänge
- 2 programmierbare Eingänge zur Sirenensteuerung
- Offline-Betrieb möglich
- sabotageüberwachtes Gehäuse

Brand SATEL 12 V DC Spannungsversorgung

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Abmessungen Gehäuse: 126 x 158 x 32 mm

Gewicht 210 g

Stromaufnahme Ruhestrom 65 mA (70mA max)

Frequenz 433,05 bis 434,79 MHz

VERSA, INTEGRA, MICRA, beliebiges System Geeignet für

Funkreichweite je nach Melder / Gerät











Der MTX-300 Controller ist eine unidirektionale 433 MHz Funk-Erweiterung für beliebige Alarmsysteme. Er arbeitet nicht nur mit den Satel-eigenen Systemen, sondern kann auch Fremdsysteme mit bis zu 16 Funkmeldern, bis zu 32 Handsendern sowie bis zu 4 MSP-300 Funksirenen erweitern. Der Controller wird wahlweise über integrierte Programmiertaster oder bequem über die beiliegende Software MTX-SOFT konfiguriert. Ein professionelles Diagnosesystem erleichtert die Einrichtung und stellt den zuverlässigen Betrieb sicher.