


MTX-300

universeller 433 MHz Controller

2330340



TECHNISCHES DATENBLATT



- für bis zu 32 Handsender, 16 Melder, 4 Sirenen
- 8 programmierbare Relaisausgänge
- 2 programmierbare Eingänge zur Sirenensteuerung
- Offline-Betrieb möglich
- sabotageüberwachtes Gehäuse

Brand

SATEL

Spannungsversorgung

12 V DC

Betriebstemperatur

-10 °C bis +55 °C

Abmessungen

Gehäuse: 126 x 158 x 32 mm

Gewicht

210 g

Stromaufnahme

Ruhestrom 65 mA (70mA max)

Frequenz

433,05 bis 434,79 MHz

Geeignet für

VERSA, INTEGRA, MICRA, beliebiges System

Funkreichweite

je nach Melder / Gerät



Der MTX-300 Controller ist eine unidirektionale 433 MHz Funk-Erweiterung für beliebige Alarmsysteme. Er arbeitet nicht nur mit den Satel-eigenen Systemen, sondern kann auch Fremdsysteme mit bis zu **16 Funkmeldern**, bis zu **32 Handsendern** sowie bis zu **4 MSP-300 Funksirenen** erweitern. Der Controller wird wahlweise über integrierte Programmertaster oder bequem über die beiliegende Software MTX-SOFT konfiguriert. Ein professionelles Diagnosesystem erleichtert die Einrichtung und stellt den zuverlässigen Betrieb sicher.