SO-MF2-B

Mifare-Kartenleser für BE WAVE Hybrid und Wire

2190209

TECHNISCHES DATENBLATT



- für Installation im Innenbereich
- verschiedene MIFARE-Transponder
- kompatibel zu BE WAVE Hybrid und Wire
- Sabotagekontakt
- Farbe Schwarz

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	74 g
Schutzklasse	IP20
Geeignet für	BE WAVE HYBRID und WIRE
Frequenz	13,553 – 13,567 MHz
Abmessungen B x H x T	35 x 156 x 18 mm
Stromaufnahme	63 mA
Gewicht	0,074 kg
Größe	15,6 × 3,5 × 1,8 cm

Der Zutrittskartenleser SO-MF2 wird zum Ablesen von Mifare-Zutrittskarten, Schlüsselanhängern und anderen Transpondern in den Alarmsystemen **BE WAVE Hybrid** und **BE WAVE Wire** benutzt. Die Geräteeinstellungen werden mit dem Programm **BE WAVE Soft** oder in der mobilen **BE WAVE** App vorgenommen.
Die Abmessungen und die Form des Lesers sind an das Bedienteil **INT-TSH210** angepasst. Es sind zwei Farbvarianten erhältlich: Weiß (**SO-MF2-W**) und Schwarz (**SO-MF2-B**).

Der Leser ist kompatibel zu MIFARE Proximity-Karten (13,56 MHz):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Zur Einrichtung und Programmierung wird eine RS-485-Schnittstelle benötigt wie beispielsweise das **ACCO-USB** oder **USB-RS485** (andere Anbieter möglich).