

VERSA-LCDM-WH LCD-Bedienteil

2020008





• attraktives, modernes Design

• gut lesbares LCD-Display in weiß

• LED-Zustandsanzeige der Bereiche

• Funktionstasten für Schnellzugriff

• Tasten für Überfall-, Brand- und Notrufalarme

• Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur

 akustische Signalisierung von gewählten Ereignissen

Brand SATEL

Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %) Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 240 g

Anzeige LCD (grau) 2×16 alphanumerische Zeichen

Geeignet für VERSA-5, VERSA-10, VERSA-15

Abmessungen B x H x T 125 x 140 x 22.5 mm

Stromaufnahme max 60 mA

Das moderne VERSA-LCDM-WH Klartext-Bedienteil dient zur Steuerung und Bedienung der VERSA Alarmzentralen. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen. Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche und des Systems an. Die schnelle Aktivierung des Scharf-/Unscharfmodus mittels Funktionstasten sowie die Auslösung von Alarmen (ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF) über die Tastatur bieten eine sehr komfortable Nutzung des Systems. Das Bedienteil verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur. Es erfolgt eine akustische Signalisierung von gewählten Ereignissen im System. Ebenfalls signalisiert das Bedienteil das Fehlen der Kommunikation mit der Zentrale.