VERSA-MCU

Funk-Transceiver 433 MHz

2330265

TECHNISCHES DATENBLATT



Abverkauf – nur noch 3x verfügbar danach Beschaffung erst nach Bestelleingang

- unterstützt bis zu 30 PERFECTA-Funkkomponenten
- sehr kompakte Bauform
- für alle VERSA-Zentralen einsetzbar
- Aktualisierung der Firmware ohne Demontage der Anlage

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	30 g
Ruhestromaufnahme	24 mA
Abmessungen B x H x T	24 x 110 x 27 mm
Sabotageschutz	ja
Funk-Meldelinien	bis zu 30 Funkmelder
Funk-Komponenten	bis zu 30 Handmelder (MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4)
Frequenz	433,05 ÷ 434,79 MHz
Geeignet für	VERSA
Stromaufnahme	29 mA max.

Das Modul VERSA-MCU ist die 433 MHz Funkerweiterung für alle VERSA-Zentralen. Mit dem VERSA-MCU können bis zu 30 Funkmelder oder Funkhandsender verwaltet werden. Die kleinen Abmessungen ermöglichen eine einfache Montage des VERSA-MCU an einem optimalen Ort.

Kompatible Funkmelder: MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300
Kompatible Handsender: MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4