

VERSA-MCU Funk-Transceiver 433 MHz

2330265

** Sate1**



- unterstützt bis zu 30 PERFECTA-Funkkomponenten
- sehr kompakte Bauform
- für alle VERSA-Zentralen einsetzbar
- Aktualisierung der Firmware ohne Demontage der Anlage

Brand SATEL

Spannungsversorgung 12V DC (\pm 15 %) Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 30 g Ruhestromaufnahme 24 mA

Abmessungen B x H x T 24 x 110 x 27 mm

Sabotageschutz ja

Funk-Meldelinien bis zu 30 Funkmelder

Funk-Komponenten bis zu 30 Handmelder (MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4)

Frequenz 433,05 ÷ 434,79 MHz

Geeignet für VERSA Stromaufnahme 29 mA max.

Das Modul VERSA-MCU ist die 433 MHz Funkerweiterung für alle VERSA-Zentralen. Mit dem VERSA-MCU können bis zu 30 Funkmelder oder Funkhandsender verwaltet werden. Die kleinen Abmessungen ermöglichen eine einfache Montage des VERSA-MCU an einem optimalen Ort.

Kompatible Funkmelder: MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300

Kompatible Handsender: MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4