TECHNISCHES DATENBLATT

TYXAL+ KIT

Basispaket

1020701

- komplett drahtloses Alarmsystem
- einfache Installation und Inbetriebnahme
- automatische Fremdfelderkennung
- Batterielaufzeit bis 10 Jahre
- 5 Jahre Herstellergarantie

Meldelinien	bis zu 50 Melder anlernbar
Spannungsversorgung	1x Lithium-Batterie LSH20, ca. 10 Jahre Lebensdauer
Frequenz	2-Frequenz-Funktechnik mit 868,30 MHz und 868,95 MHz
Betriebstemperatur	-10° bis 55°C
Geeignet für	Innenbereich
Signalisierung	Eingebaute Sirene, 98 dB
Benutzer	10 Benutzercodes und 1 Installateurcode
Abmessungen B x H x T	178,0 x 268,5 x 59,5 mm
Farbe	weiß/silber
Funk-Protokoll	X3D
Funkreichweite	bis 300 m im Freifeld
Scharfschaltbereiche	8
Gehäuse	Kunststoff

Das Paket beinhaltet:
1x Alarmzentrale CS8000 TYXAL+
1x Bewegungsmelder DMB TYXAL+
1x Magnetkontakt DO BL TYXAL+
1x IP/GSM Wählgerät TYDOM 2.0
1x Klartext-Bedienteil CLT 8000 TYXAL+

Die zuverlässige TYXAL+ Funk-Alarmzentrale von Delta Dore ist für die Überwachung von Wohnungen, Einfamilienhäusern und kleinen Gewerbeobjekten optimal geeignet. Sie kommt vollständig ohne Verdrahtung aus und ist damit einfach und schnell zu montieren. Die Spannungsversorgung aller Komponenten erfolgt über moderne Lithiumbatterien mit hoher Energiedichte.

Ein komplettes Sortiment an Bedienelementen, Meldern, Kontakten und Sensoren ist verfügbar.
Die Peripheriegeräte sind einfach einzulernen und werden von der Anlage überwacht (Sabotage, Batteriestatus, Funkverbindung).