

**TYXIA 5630**

Empfänger für Rollläden (30Nm)

1020850

**Nicht mehr verfügbar**

- Funkempfänger für Rollläden
- ideale Nachrüstoption für Bestandsinstallationen
- bequem in Hohlwand Dosen installierbar
- verschlüsseltes Funkprotokoll
- Batterielaufzeit bis 10 Jahre

TECHNISCHES DATENBLATT

Garantie	5 Jahre
Frequenz	868 MHz
Geeignet für	Rollläden bis 30NM
Abmessungen B x H x T	41 x 36 x 14,5 mm
Spannungsversorgung	230V Netzstrom
Funk-Protokoll	X3D
Funkreichweite	bis 300 Meter
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C

Mit dem TYXIA 5630 steuern Sie Rollläden, Home-Cinema-Leinwände und vieles mehr von einem oder mehreren Funk-Schaltstellen aus. Die Übertragung geschieht im verschlüsseltem X3D-Protokoll im 868 MHz-Band.

Das Modul ist so kompakt, dass es bequem in Hohlwanddosen von bestehenden Installationen oder dem Rollladenkasten untergebracht werden kann. Zusätzlich können 2 programmierbare Zwischenstellungen für den Rollladen (festgelegte Höhe) gespeichert werden.

Das TYXIA 5630 kann für Rollläden und Dachfenster bis 30NM verwendet werden.