

TYXIA 6610

Funk-Kabelzwischenschalter

1020860



Abverkauf -
Noch 3 Stück verfügbar

- Funk-Zwischenschalter
- auch für LED, Kompaktleuchtstofflampen, Halogen
- ideale Nachrüstooption für Bestandsinstallationen
- mit integriertem Taster
- verschlüsseltes Funkprotokoll

Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Spannungsversorgung	über Netzspannung 230V
Frequenz	868 MHz
Garantie	5 Jahre
Abmessungen B x H x T	77 x 37 x 27 mm
Schutzklasse	IP40 / IK04
Funk-Protokoll	X3D
Schaltleistung	max. 0,5 A, (z.B. Glühbirne bis 100W, LED-Lampe bis 60W)

Mit dem TYXIA 6610 können Sie bequem verdrahtete 230V-Verbraucher wie z.B. Beleuchtung und vieles mehr per Funk ansteuern. Zusätzlich verfügt der TYXIA 6610 über einen integrierten Taster zur direkten Steuerung. So können Sie sehr einfach beispielsweise Stehlampen an schwer zugänglichen Stellen per Funk ansteuern.

Der TYXIA 6610 wird einfach in das Zuleitungskabel zwischengeschaltet.