

## INT-KLFR SILBER

LCD-Bedienteil mit Leser

2020141




### Nicht mehr verfügbar

- Grade-3 zertifiziert
- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- integrierter Proximity-Leser
- LEDs zur Anzeige des Systemzustands
- Auslösung von Überfall-, Brand- und Notrufalarmen
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 integrierte Meldegruppen



Geeignet für	Transponder und Karten 125 KHz
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen B x H x T	145 x 143 x 25 mm
EN 50131 Zertifizierung	Grade-3
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Gewicht	346 gr
Stromaufnahme	max 110 mA
Anzeige	LCD 2x16 alphanumerische Zeichen

Mit den modernen INTEGRA-KLFR-Bedienteilen können alle Zentralen der INTEGRA-Reihe bedient und gesteuert werden. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen in Klartextanzeige. Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche, des Systems und Alarme an. Für eine komfortable Nutzung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sorgt die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur der Bedienteile. Gewählte System-Ereignisse können auch akustisch signalisiert werden. Bei Ausfall der Kommunikation mit dem Controller erfolgt ebenfalls eine Signalisierung. **Die Bedienteile der KLFR-Reihe verfügen zusätzlich über einen integrierten Proximity-Leser.**